


サクションフィルタ



- エレメントの取出し装着が簡単。
- 内部構造が簡単で流量抵抗が少ない。
- タンク上面に設置可能。
- ケース用取付金具をオプションで用意。
- エレメントの目詰り状態を見る差圧検知器（目視型）を標準で装備。（電気接点付はオプションで用意）
- 安全の為、バイパス機構を標準で装備。
- ご希望により特殊品の設計・製作を致します。
（例：取合いをご要求の規格に変更等）

■モデル番号コード 表示例 VLM04-100A04T

■予備エレメントコード 表示例 M04-100AN

※ AN の場合 QE 不要

VLM04~08


VLM12~24

■部品表


注) ⑬⑧パッキンは金網エレメントの場合()内寸法

型式	記号	IN 側		OUT 側		H	L ₁	L ₂	φ D	A	B	h	C	φ d	F	E	質量 kg	100 μ 流量 L/min	圧力 損失
		Rc 1/2	Rc 3/4	Rc 1/2	Rc 3/4														
VLM 04-04T	1	1/2	1/2	(15 A)	256	65	(90)	120	33	33	170	20	89.1	60	150	5	30	6 kPa	
06 06T	1	3/4	3/4	(20 A)	312	80	(105)	150	37	40	230	25	114.3	80	210	9	60	5 kPa	
08 08T	1	1	1	(25 A)	332	80	(105)	150	37	40	230	25	114.3	80	210	9	60	5 kPa	
12 12T	1 1/2	1 1/2	1 1/2	(32 A)	483	(130)	140	215	74	54	330	25	165.2	120	330	19	120	7 kPa	
16 16F	2	2	2	(50 A)	659	(145)	154	250	74	60	500	35	190.7	180	510	29	500	6 kPa	
20 20F	2 1/2	2 1/2	2 1/2	(65 A)	691	—	—	—	72	78	—	35	190.7	200	530	30	500	5 kPa	
24 24F	3	3	3	(80 A)	697	—	—	—	72	82	510	35	190.7	200	530	30	500	4 kPa	

VLM04 ~ 08



VLM12 ~ 24



動粘度：50mm²/s
 エLEMENT精度：100 μ
 VLM04～16：ノッチワイヤ
 VLM20～24：ステンレス星型金網

⑧ 六角穴付
ボルト

② カバー

③ 取手

④ ばね金

⑤ マグネット
(オプション)

⑥ エレメント

⑦ ばね金

⑧ ばね金

⑨ エレ
メント

⑩ Oリング

部材

検知器の表示が黄色位置を指したら、次の順序でエレメントを取り出し、洗浄または交換して下さい。

- (1) 六角穴付ボルト⑮を緩め、カバー②を取り外して下さい。
- (2) 取手④を持って注意しながら抜出し、そのまま洗浄して下さい。
- (3) エレメントの交換は⑤～⑧を外し交換して下さい。マグネットの清掃はエレメントをはずして行なって下さい。
- (4) 組立は逆の順序で行い、六角穴付ボルト⑮を完全に締付けて下さい。